

## ライン固定具mini 取付方法




## 取扱上の注意

- ・プラスチック製品ですので、取り扱いには丁寧に行ってください。  
(過度の力が加わると壊れることがあります。)
- ・通常考えられる温度条件下 (-20 ~ 60°C) 以外でのご使用・保管は破損・変形の原因となりますので、ご注意ください。
- ・耐候性を考慮した製品ではありますが、永久商品ではありませんので、5~10年を目処に新品とお取り替えをお願いします。
- ・本製品は架空線に取り付けるものですので、ご使用の際は、落下等の不測の事故が起こらぬよう十分にご配慮の程宜しくお願いたします。

## 取付手順. 1 取り付け位置

取り付ける電線が入るように、テグラインの電線固定部を調整して下さい。  
その際、製品の背面部に通信線がくるようにして下さい。




## 取付手順. 2 支線はさみ込み

支線把持部に支線があることを確認して、製品を閉じて下さい。  
本製品は、2段階ロック機構ですので、最後まで締めて下さい。また、線に対して固定具上部が垂直になるように固定して下さい。アース線が引込線の下にある場合は、アース線通し穴にアース線を通すことができます。




## 取付手順. 3 防鳥ライン取付(先端)

下段ラインからスリットに防鳥ラインを差し込み、巻き上げながら固定する。(上段に防鳥ラインを張る場合)



## 取付手順. 4 防鳥ライン取付(中間)

上段のスリットに1回転させる。(上段に防鳥ラインを張る場合)  
約1m間隔で取り付けて下さい。



## 取付手順. 5 防鳥ライン取付(末端)

上段のスリットから巻き下げながら固定する。(上段に防鳥ラインを張る場合)



## 取外手順. 6 取り外し

取り外す際は、ラジオペンチ等を使用し写真のように、はさみ込み、取り外します。

